

FDV - SIKKERHETSBRYTER DC OTDCP25SA11M 25A 2P

SIKKERHETSBRYTER DC OTDCP25SA11M 25A 2P



Produktinformasjon

| | |
|-----------------|---|
| Elnr: | 1414577 |
| ABB identnr: | 1SCA125127R1001 |
| Varenavn: | SIKKERHETSBRYTER DC OTDCP25SA11M 25A 2P |
| Varebetegnelse: | OTDCP25SA11M |
| EAN: | 6417019553832 |
| Forpakning: | 1 |
| Enhet: | BOKS |

Teknisk beskrivelse: OTDCP-serien er OTDC-lastskillebrytere med kapsling. De er utviklet for solcelleinstallasjoner, men kan også brukes for andre DC-systemer. Produktene kan benyttes ved opptil 1000 V DC og 32 A, ved driftskategori DC-21B. Kapslingen er UV-bestendig og har IP65. I tillegg har den forrigling som hindrer at kapslingen kan åpnes når bryteren er lukket, men den kan forbigås ved behov, for eksempel ved termografering. Håndtaket er på fronten, og det kan låses med opptil 3 hengelåser. Standardfargen på håndtaket er sort, men utgaver med rødt håndtak på gul bakgrunn er også tilgjengelig. I topp og bunn av kapslingen er det gjengede utslagshull/svekkinger for nipler, og derfor trenger du ikke kontramuttere til niplene. Nippelstørrelsen er M20, utenom noen utgaver for M25. OTDCP-serien er tilgjengelig som 2-, 3-, og 4-polte brytere. Hjelpetakter kan ikke monteres på OTDC 16...32 A. Ekstra pol kan evt. benyttes. Fortinnede kobberkabler kan brukes, på grunn av bryterens gode varmeegenskaper.

Teknisk info

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Standard: | IEC 60947-1, -3 |
| ETIM: | EC000216 - Lastskillebryter |
| Vedlikehold: | Ikke krav til vedlikehold. |