

## FDV - Kontaktor AF40-40-00-11

Kontaktor AF40-40-00-11



### Produktinformasjon

Elnr: 4117764

ABB identnr: 1SBL347201R1100

Varenavn: Kontaktor AF40-40-00-11

Varebetegnelse: AF40-40-00-11

EAN: 3471523133518

Forpakning: 1

Enhet: BOKS

Teknisk beskrivelse: AF40-40...AF80-40 og AF40-22...AF80-22... er 4-poledede kontaktorer brukes for kobling av laster opp til 690 V AC og 440 V DC. De blir i hovedsak brukt til kobling av ikke-induktive eller lett induktive laster (dvs. motstandsovner etc.). AF-kontaktorer har en elektronisk spole med bredt spenningsområde f.eks 100-250V AC/DC. Bare fire spoler dekke styrespenninger mellom 24 ... 500 V 50/60 Hz eller 20 ... 500 V DC. AF kontaktorer kan håndtere store styrespenningsvariasjoner. AF kontaktorer har innebygget RC-ledd. AF-serien 4-polet blokk-kontaktorer. Det er 4 hovedpoler (4NO eller 2NO+2NC) samt mulighet til sette p front eller sidemonterte hjelpekontakter (kontaktorene leveres uten hjelpekontakter). Mekanisk bundet hjelpekontakter kompatibel med vedlegg L av IEC 60947-5-1 NC speilkontakter compatible med vedlegg F av IEC 60947-4-1.

### Teknisk info

Standard: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 6094

ETIM: EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm

Vedlikehold: