

FDV - Kontaktor AF140-30-11-11

Kontaktor AF140-30-11-11



Produktinformasjon

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Elnr: | 4117620 |
| ABB identnr: | 1SFL447001R1111 |
| Varenavn: | Kontaktor AF140-30-11-11 |
| Varebetegnelse: | AF140-30-11-11 |
| EAN: | 7320500477069 |
| Forpakning: | 1 |
| Enhet: | BOKS |

Teknisk beskrivelse: AF116...AF146 kontaktorer brukes hovedsakelig for styre 3-fase motorer og strømkretser opp til 690 V AC, opptil 1000V for AF146. Disse kontaktorene er av blokk-type design med tre hovedpoler.

- Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som håndterer et bredt styrespenningsområde (f.eks. 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes området 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC.
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- tåler korte spenningsfall og spenning sags (SEMI F47 - detaljer på forespørsel).
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpkontaktblokker for side-montering og et bredt utvalg av tilbehør.
- B-merket variant har skinnnetilkobling (ikke klemmer)

Teknisk info

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Standard: | |
| ETIM: | EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm |
| Vedlikehold: | |