

FDV - FLEX WL PIR180 SENSOR KOMFORT IMPR. SO.M

FLEX WL PIR180 SENSOR KOMFORT IMPR. SO.M



Produktinformasjon

Elnr:	4514824
ABB identnr:	2CKA006200A0178
Varenavn:	FLEX WL PIR180 SENSOR KOMFORT IMPR. SO.M
Varebetegnelse:	62762-885-WL-500
EAN:	4011395292273
Forpakning:	1
Enhet:	KARTONG

Teknisk beskrivelse: Bevegelsesdetektorsensor med måling av omgivelseslys. For automatisk bytte av enheter avhengig av bevegelse og lysstyrke. Trykkbryterfunksjon mulig til enhver tid. ./.. I kombinasjon med dimmer innsats flex: dimmefunksjon av belysning og valgbar lysverdilagrings. Med tidsstyrt grunnlysfunksjon. Med tidsstyrt natt antirefleksfunksjon. Med muliggjøring av forhåndsvarsling av utkobling for trapperomsdrift. Kompatibel med alle free@home flexinnsatser. Fungerer med free@home. Fjernbetjening via Bluetooth og smarttelefon/nettbrett-appen. Programmering via Bluetooth med ABB-free@home®-appen eller via nettgrensesnittet til systemtilgangspunktet. Utvidelse av deteksjonsområdet ved hjelp av master/slave-kombinasjon. Timer med Astro-funksjon. Automatisk overgang fra sommertid til vintertid (utkoblingsfunksjon). Med kontinuerlig lys/kontinuerlig Av-funksjon. Med lysstyrkeuavhengig testmodus for evaluering av deteksjonssonen. Med deteksjonsdisplay i testmodus. Overvåkingstetthet: 14 sektorer med 56 byttesegmenter. Utkoblingsforsinkelse: ca. 10 sek - 30 min eller korttidspuls 1 sek justerbar. For reléinnsats flex, 1-gang, 64811 U. For e-kontakt innsats flex, 1-gang, 64814 U. For serierelé innsats flex, 2-gang, 64821 U. For LED berøringsdimmer innsats flex, 1-gang, 64851 U.

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000138 - Nærvær-detektor
Vedlikehold:	Ikke krav til vedlikehold